

MIRO LED PLAFOND

Montage: För montage i tak alt. vägg IP44.
2st skruvhål i armaturstommen.

Anslutning: Snabbkopplingsplint, 2 stycken kabelingångar via armaturens ovsida samt ingångar från sidan för överkoppling 180°. Nätanslutning = 220-240V.

Utförande: Stomme av pulverlackerad stålplåt, kupa av opal akryl.

LED: 3000K, RA (CRI) min. 80, SDCM 3, L70, 50 000h.

Färg: Matt-Vit.



| ART NR | MODELL | EFFEKT | DIAMETER | LUMEN | KLASS |
|--------|-------------------|--------|----------|-------|--------|
| 1210 | STANDARD | 10 W | 295 | 750 | IP44 ⊕ |
| 1220 | STANDARD | 15 W | 345 | 1125 | IP44 ⊕ |
| 1230 | STANDARD | 20 W | 395 | 1500 | IP44 ⊕ |
| 1240 | STANDARD | 25 W | 445 | 1875 | IP44 ⊕ |
| 1221 | DIMBAR | 15 W | 345 | 1125 | IP44 ⊕ |
| 1231 | DIMBAR | 20 W | 395 | 1500 | IP44 ⊕ |
| 1241 | DIMBAR | 25 W | 445 | 1875 | IP44 ⊕ |
| 1212 | SENSOR TÄND SLÄCK | 10W | 295 | 750 | IP44 ⊕ |
| 1222 | SENSOR TÄND SLÄCK | 15 W | 345 | 1125 | IP44 ⊕ |
| 1232 | SENSOR TÄND SLÄCK | 20 W | 395 | 1500 | IP44 ⊕ |
| 1242 | SENSOR TÄND SLÄCK | 25 W | 445 | 1875 | IP44 ⊕ |
| 1223 | SENSOR+ NATTLJUS | 15 W | 345 | 1125 | IP44 ⊕ |
| 1233 | SENSOR+ NATTLJUS | 20 W | 395 | 1500 | IP44 ⊕ |
| 1243 | SENSOR+ NATTLJUS | 25 W | 445 | 1875 | IP44 ⊕ |
| 1234 | DALI / SW-DIM | 20 W | 395 | 1500 | IP44 ⊕ |
| 1244 | DALI / SW-DIM | 25 W | 445 | 1875 | IP44 ⊕ |
| 1235 | RF- SENSOR | 20 W | 395 | 1500 | IP44 ⊕ |
| 1245 | RF- SENSOR | 25 W | 445 | 1875 | IP44 ⊕ |



MIRO 1210



MIRO 1220



MIRO 1230



MIRO 1240

