

Plafond Lumina G2 – Dimbar

Montering

Armaturen monteras med hjälp utav två installationsskruvhål som har olika c/c mått beroende på plafondens storlek (Se nedan).

- Modell: Ø350 = skruv c/c 210mm
- Modell: Ø400 = skruv c/c 239mm
- Modell: Ø450 = skruv c/c 275mm

Kabelanslutning



Hålen på baksidan har ett avstånd från ytterkanten på 95mm. (Gäller alla modeller/storlekar). Även möjligt för utanpåliggande kablage 2st sidohål + 2st knockout 2x13mm 180°.

Kupa

Den opala akrylkupan skruvas enkelt fast med en bajonettlåsning. Skruva kupan åt höger tills du hör/känner ett "klick". Då sitter kupan fast i låsningen.

Installation

Inkommande el kopplas in i 3-polig snabbkopplingsplint (upp till 2,5mm²) Plinten sitter inuti armaturen och precis bredvid de båda ingångshålen i botten på armaturen.





Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Lm/Watt	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring	
									B16	C16
70 289 04	Dimbar	14	1739	124	3000k	Vit	350	98	200	200
70 289 05	Dimbar	19	2394	126	3000k	Vit	400	100	80	80
70 289 06	Dimbar	22	2928	133	3000k	Vit	450	105	80	80

Armaturerna kan tillverkas med färgtemperatur 4000K & lackeras med valfri kulör.

Plafond Lumina G2 – Dimbar

Reparation



Byte av ljuskälla och drivdon skall endast utföras av kvalificerade personer!