


Toro44 600mm & 1200mm – Sensor On/Off

Montering

Armaturen monteras med hjälp utav installationsskruvhål (Nyckelhål) som har olika c/c mått beroende på armaturens storlek (Se nedan).


- Modell: L600 = skruv c/c 510mm
- Modell: L600 = skruv c/c 70mm (takdosa)
- Modell: L1200 = skruv c/c 950mm

OBS!! För att säkerställa armaturens IP44-klassning ska de två medföljande tätningsbrickorna alltid användas vid montering



Kabelanslutning

Centrumhål på baksidan 2st. Ingång i gaveln 1st på varje sida.



Kupa

Microprismatisk kupa som sitter på plats med hjälp av en fjäder i vardera gavel.

Dra kupan åt sidan, där känner du fjädringen. sedan upp eller ner. (se bild)




Installation

Inkommande el kopplas in i snabbkopplingsplint (upp till 2.5mm²).

L600: 3-pol plint sitter i mitten av armaturen. Vidarekopplingsbar.

L1200: 1st 5-pol plint i varje ända, 1st 5-pol plint i mitten.

Samtliga plintar är ihopkopplade.



Art.Nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Lm/Watt	Färgtemp (k)	Färg	Mått (mm)	Avsäkring	
									B16	C16
6522	72 210 21	Std	15w (9-17)*	2129 (1451-2468)*	147	3000k	Vit	600/170/50	50	85
6522-4	72 210 57	Std	15w (9-17)*	2257 (1538-2616)*	156	4000k	Vit	600/170/50	50	85
6532	72 210 25	Std	28w (24-38)*	4180 (3505-5454)*	147	3000k	Vit	1200/170/50	50	85
6532-4	72 210 61	Std	28w (24-38)*	4431 (3715-5781)*	156	4000k	Vit	1200/170/50	50	85
9109	79 062 55	Reservkupa	-	-	-	-	-	600	-	-
9110	79 062 56	Reservkupa	-	-	-	-	-	1200	-	-
9111	79 062 57	Diffusorfilm	-	-	-	-	-	600	-	-
9112	79 062 58	Diffusorfilm	-	-	-	-	-	1200	-	-

* se separat monteringsanvisning

